如何在 Windows 8 安裝驅動

1.按照以下步驟,開啓 Windows 8,並逐步操作

- 1.按[Win] 4[I],會顯示設定介面
- 2.點選"變更電腦設定"
- 3.點選"一般",並移至最下方"進階啓動"並點選"重新開機"
- 4.電腦重開機中.
- 5.點選"疑難排解"
- 6.點選"進階選項"
- 7.點選"啓動設定"
- 8.點選"重新啓動"
- 9.當電腦重新開機時,記得按下功能鍵"F7"或數字鍵"7"來選擇"停用驅動程式強制簽章"
- 10.安裝驅動

2.按照圖片逐步操作

1.按[Win]+[l],會顯示設定介面



2.點選"變更電腦設定"



3.點選"一般",並移至最下方"進階啓動"並點選"重新開機"

電腦設定	允許在最近使用的復用程式之間切換 開設
個人化 使用者	開設 動除整礎記録
通知	話言
搜尋	新構成鑑更輸入法、鍵盤配置與語言。 語言書好級定
分享	可用存放裝置
一般	您有 62.2 GB 可用。雪看您的鹰用程式目前使用多少空蜀。
隱私權	检视鹰用程式大小
裝置	在不影響檔案的情況下重新整理您的電腦
輕鬆存取	若您的電腦就行得不順错,您可以重新整理電腦,這樣並不會使得您的相片,音 樂、影片成其他個人情腦違天。
同步您的設定	開始硬用
HomeGroup	移除所有項目並重新安裝 Windows
Windows Update	若要將電腦进交資源回收單位或想要完全從時開始,您可以將它重統為出級設定。 開始使用
	建陷敌動 從裝置成碼碼 (例如 USB 磁磷機成 DVD) 較動。螢更 Windows 較動設定,或從系 統決機會屬原 Windows,這樣會重新啟動包約電腦。 立即重新設動

4.電腦重開機中.

	**: 请稍候	

5.點選"疑難排解"

6.點選"進階選項"

選擇	選項		
\rightarrow	繼續 結束並繼續使用 Windows 8		
18	疑難排解 ^{重新整理或重股您的電腦,或使用進 ^{莆工具} ▶}		
Ċ	關閉您的電腦		

 ● 新整理您的電腦 ^{老飯的電腦執行得不順暢,您可以將 ^{老面前整理,這種並不會使得您的福} 案違失} ● 重設您的電腦 * 重設您的電腦 * 運移除您的所有福葉,您可以完全 ● 進階選項 ● 	¢	疑難	排解		
 重設您的電腦 素要發驗您的所有備業・您可以完全 並您的電腦 進階選項 		<u>:</u>	重新整理您的電腦 ^{若您的電腦執行得不順轉,您可以將 它重新整理,這樣並不會使得您的檔 業遺失}		
送 二 進階選項 ▶		0	重設您的電腦 ^{若要移除您的所有備案,您可以完全} ^{重設您的電腦}		
			進階選項 ▶		

7.點選"啓動設定"

©	進階	選項			
	-	条統還原 ^{使用先前在您的電腦上建立的還原點} 末還原 Windows	C:/	命令提示字元 ^{使用命令提示字元末執行進闡疑難排} 解	
	-	系統映像修復 ^{使用特定的系统映像欄來編原} Windows	₽	啟動設定 ^{業更 Windows 啟動行為} ▶	
	(\$)	自動修復 修正導致 Windows 無法載人的問題			
	C. Jar F. Ga T.				

8.點選"重新啓動"

¢	啟動設定	
	 重新啟動以變更 Windows 選項,例如: ▶ ● 啟用低解析度視訊模式 ● 啟用偏錯模式 ● 啟用無物記錄 ● 啟用安全模式 ● 停用腸體動程式強制簽章 ● 停用開機初期啟動的反惡意程式碼防護 ● 停用系統失敗時自動重新啟動 	
	itren	

9.當電腦重新開機後,會顯示此畫面,記得按下<mark>功能鍵"F7"或數字鍵"7"</mark>來選 擇<u>"停用驅動程式強制簽章</u>"

啟動設定	(VGA)
按下數字以進擇下面的進頂;	
 1) 歐用領錯 2) 歐用開機記錄 3) 歐用低解析度視訊 4) 歐用安全模式 5) 歐用安全模式 (含網路功能) 6) 歐用安全模式 (含網令提示字元) 7) 停用驅動程式強制簽章 8) 停用開機初期啟動的反愿意程式碼保護 	
9) 停用失敗時自動重新啟動 按下 F10 檢視其他選項 按下 Enter 以返回作業系統	

10.安裝印表機驅動

影	置和印表機 - ロ ×
④ → ★ 📾 > 控制台 > 硬體和音效 > 裝置和印表機	▼ ひ 捏尋 装置和印表機 の
新増裝置 新増印表機	E • 0
▲ 印表機 (2)	
 Fax Microsoft XPS Document Writer 装置 (1) USB Optical Mouse 	

11.新增印表機

印表機名稱	位址	
	_	停止(5)

 再次搜尋(S)

12.手動設定印表機

瀏覽(R)

13.選擇 USB001 連接埠

			×
会 局 新增印表機 選擇一個印表機連接埠 印表機連接埠是一種可讓您的	電腦與印表機交換資訊的連線類型。		
④使用現有的連接埠(U):	LPT1: (印表機連接埠)		~
○建立新的連接埠(C): 連接埠類型:	LPT1:(印表機連接埠) LPT2:(印表機連接埠) LPT3:(印表機連接埠) COM1:(序列埠) COM2:(序列埠) COM3:(序列埠) COM4:(序列埠) FILE:(列印至檔案) PORTPROMPT:(本機連接埠) USB001 (USB 的虛擬印表機連接埠)		
		下-步(N)	取消

14.從磁片安裝.

安裝印表機驅動程式			
《 從清單選擇您的印表機	機・按-	一下 [Windows Update] 查看更多型號。	
若要從安裝 CD 安裝⊪	■動程3	式,請按一下 [從磁片安裝]。	
製造商	^	印表機	
	_	Reather Color Lag Tune1 Class Driver	
Brother		En brother color Leg Type I class Driver	
Brother Canon		Brother Color Type3 Class Driver	
Brother Canon Dell		Brother Color Type3 Class Driver	
Brother Canon Dell Eastman Kodak Company	~	Brother Color Type3 Class Driver Brother D Leg Type1 Class Driver Brother D Leg Type2 Class Driver Brother D Leg Type2 Class Driver	
Brother Canon Dell Eastman Kodak Company 「DCON」	~	Brother D Leg Type Class Driver Brother J Leg Type Class Driver Brother J Leg Type Class Driver Dether J Leg Type Class Driver	浴坊と安酷(山)

15.流覽.

-	装置和印表機	- 🗆 ×
ⓒ 🕘 ▼ ↑ 📾 > 控制台 > 硬體和1	t效 → 装置和印表機 v C 複尋 装置和	如印表機 。
新埔裝置 新埔印表機 和表機 (2) 	★ ● 新増印表機	- 0
Fax Microsoft XPS Document Writer 4 装置 (1) USB Optical USB Optical Mouse	安 從隘片安裝 ▼ 瞬攝入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面還撂正確的 確定 磁碟・ 取満 磁碟・ 取満 化下列位置複製製造廠商編案(C): A\ A\ ■ 聖師程式已般位差章・ Windows Update(W) 准結片安裝(H) 告訴我為什麼騷動程式資產很重要	
	下一步(N) 取消	
3 個項目		

		找出檔案位置	l			x
搜尋位置①:	🔋 Pd-290XII xt	54	v (3)	3 🖻 🛄 🕶		
C.	名稱	*		修改日期		ŝ
最近的位置	Pd58x64	Ale and a second second		2010/7/3	下午 04:24	-
		類型: 安裝資訊 大小: 888 個位元4				
		修改日期: 2010/7/	3 下午 04:24			
「日本」						
	<					>
	檔案名稱(N):	Pd58x64.INF			開啟(O)	
網路	檔案類型(<u>T</u>):			~	取消	
		從磁片安裝				
日請	面入 製造廠商的安	裝磁片,然後確定在下	面選擇正確的	確定		
S 61	Ē ·			THE NW		
				取词		
2467	下利位罢馆制制进	南市塔安(∩)・				
F-	Pd-290XII x64	高和 一番 来 (1).	~	测塔(P)		

16.依照 32 或 64bit 位元數,選擇對應的驅動程式

17.安裝 Pd290

安裝印表機驅動程式	
從清單選擇您的印表機。按一下 [Win	ndows Update] 查看更多型號。
若要從安裝 CD 安裝驅動程式,請按	一下 [從磁片安裝]。
印表機	
10250	
驅動程式尚未數位簽章!	Windows Update(W) 從磁片安裝(出)
The second se	

← 鳥 新増印表機	×
輸入印表機名稱	
印表機名稱(P): Pd290	
這台印表機將使用 Pd290 驅動程式來安裝。	
	下一步(N) 取消

18.Windows 安全性



19.安裝中

正在安裝印表機	

20.新增印表機成功

	<
€ 鳥新増印表機	
您已經成功新增 Pd290	
若要檢查印表機是否正常運作,或查看印表機的疑難排解資訊,請列印測試頁。	
列印測試頁(P)	
完成① 取満]

